RECYKO 绿再

P461

绿再专业充电器 (USB)
说明书

产品开封及检查

包装内含以下部件，请确保它们完好无损，且能正常工作。

绿再专业充电器(USB) P461

绿再镍氢充电电池
（具体数量及容量，请以购买版本为准）

USB充电连接线

充电步骤图示





电池快充时
放置位置

LED灯指示（表1）

状态	LED指示灯
充电中	绿灯 闪烁
失效电池/一次性电池	红灯 快速闪烁
充电完毕	绿灯 长亮
内置容量指示灯#	**LED指示灯**
电池建议充电**	红灯 亮起
电池满电可用**	绿灯 亮起

#当电池放置在充电器中处于空闲模式超过一天时，内置容量指示灯功能更为准确
**长按圆形按钮查看电池容量（图4）。

充电时间^（表2）

	输出电流	型号	电池容量	数量	充电时间
绿再镍氢充电电池(1-4粒)	1.7 A	5号电池	1300 - 2600 毫安时	1 - 2 粒	0.9 - 1.8 小时
	0.85 A	5号电池		3 - 4 粒	1.8 - 3.6 小时
	0.7 A	7号电池	650 - 950 毫安时	1 - 2 粒	1 - 1.5 小时
	0.35 A	7号电池		3 - 4 粒	2 - 3 小时

^充电时间受USB适配器额定功率以及环境温度的限制。

ZH-SG

产品特点

- 快速为1-4粒5号或7号绿再镍氢充电电池充电，带4个LED指示灯
- 自动断电保护设置：防过充、防过温、安全定时保护
- USB电源输入（5V / 2.0A）
- 5号2100mAh/7号850mAh电池充电时间：约1.3-2.6小时（1-4粒）
- 涓流充电模式，保持电池满电，随时可用
- 电池容量检测功能
- 两种充电方式：（i）直接连接USB进行充电
  （ii）使用绿再4或8槽充电底座进行充电（不含，需另购）

充电说明

使用前请仔细阅读说明书，并保留此说明书以备参考。

1. 将充电线的USB端链接到电池充电器的USB口（图1a）。
2. 将USB线的另一端连接到5V/2A的充电插头（图1b）或类似的USB端口（使用5V/2A绿再USB 充电线，以获得最佳性能）。
3. 将1-4粒镍氢充电电池按照电池极性插入到充电器中（图2）。
   充电开始，LED指示灯会指示电池的充电状态（图3和表1）。
   电池在充电时，LED指示灯将闪烁绿色。
   如果是失效电池或一次性电池，LED指示灯会快速闪烁红色。将这些电池从充电器中取出。
4. 要检测剩余的电池容量，按圆形按钮（图4和表1）。
5. 通过充电底座进行充电，请参阅对应的绿再4槽（D451/D461）/8槽（D851/D861）充电底座的使用说明书。

为确保最佳充电效果及安全保障，请与绿再镍氢充电电池充电配合使用。

重要说明

- 充电电池充电时发出微热为正常现象，充电完成后将逐渐降至室温。
- 充电器如长时间不用，请将充电电池取出。
- 充电电池存放温度：- 20至35摄氏度
- 充电底座操作时温度：0 至33摄氏度
- 当仅快充2粒电池时，将电池放置在1和3号（或2和4号）位置，为电池冷却留出空间，避免过热（图5）

注意事项

1. 为确保安全，建议与绿再镍氢充电电池配合使用。
2. 绿再充电器只可为镍氢(NiMH) 充电电池充电。给其他种类电池充电可能导致爆炸、电池破裂或泄漏、人身伤害或财产损失。
3. 充电器仅供室内使用，切勿将其置于下雨、下雪或阳光直接照射的环境中。
4. 请确保在0–33摄氏度之间使用充电器充电。
5. 请勿在潮湿的环境中使用充电器。
6. 请勿将电池保护膜撕下，如电池保护膜破损，请停止使用电池。
7. 如插头损坏，请勿使用充电器。
8. 如充电器跌落损坏，请勿使用充电器。
9. 请勿自行拆开充电器。
10. 充电器不需特别保养，只需定期用柔软干布擦拭干净。 请勿使用磨具或溶剂， 在进行清洁前，请先拔出电源插头。
11. 8岁以上儿童（8岁以下禁用）、伤残及弱能人士须在监护人监督及指导下使用此产品。
12. 此产品非玩具，严禁供儿童玩耍。
13. 在无成人监管下，严禁儿童自行清洁及保养充电器

ZH-SG

No.	P461	危 险 物 质						建议的环保使用期(年)
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)	
1	变压器	O	O	O	O	O	O	
2	发光二极管	O	O	O	O	O	O	
3	交流插头	O	O	O	O	O	O	
4	螺丝	O	O	O	O	O	O	
5	电池片	O	O	O	O	O	O	
6	外壳	O	O	O	O	O	O	
7	检验合格标贴	O	O	O	O	O	O	
8	型号标	O	O	O	O	O	O	
9	线路板	O	O	O	O	O	O	
10	贴片电阻	X	O	O	O	O	O	10
11	二极管	X	O	O	O	O	O	10
12	锡	O	O	O	O	O	O	
13	充电电池	O	O	O	O	O	O	

O:意味着均质材料中的危险物质浓度低于SJ/T11363-2006标准中规定的限值
X:意味着器械的均质材料中至少有一种其危险物质浓度超过SJ/T11363-2006标准中规定的限值

为绿再镍氢充电电池充电

1. 新的充电电池使用2-3次后，才能达到最佳效果。
2. 已为套装内的充电电池预充电，购买后可立即使用。
   如果电池不能为您的设备正常工作，请重新充电。

请勿将电器随意丢弃于未分类的垃圾中，而应使用特设的收集设施。
请联络有关政府部门查询可用的电子废物收集系统。若电器被弃置于垃圾填埋场中，有害物质可能会渗透入地下水中，并进入食物链，从而影响您的健康。